


微型摇头开关
系列 M



A 通用规格

电气容量 (电阻性负载)

大功率 (银): 6A在125V AC和3A在250V AC
4A在30V DC对于On-None-On和On-None-Off; 3A在30V DC对于所有其他电路
微小功率 (金): 最大0.4VA在最高28V AC/DC (适用范围0.1mA~0.1A在20mV~28V)
微小功率/大功率 (银镀金): 组合银和金的额定参数
注: 请参阅附录中关于双额定值和工作范围的更多说明

其他额定参数

触点电阻: 银触点最大10毫欧; 金触点最大20毫欧
绝缘电阻: 1,000兆欧以上在500V DC
绝缘强度: 触点间最低1,000V AC至少1分钟; 触点与外壳之间最低1,500V AC至少1分钟
机械寿命: 100,000次操作以上; 对于扁平、钥匙锁、以及防溅入保护开关为50,000次操作以上
电气寿命: 银触点25,000次操作以上; 金触点50,000次操作以上;
银触点50,000次操作以上在3A和125V AC
摆动角度: 25°

材质和涂覆

摇杆: 黄铜镀铬
衬套: 黄铜镀镍
外壳: 苯二酸二烯丙酯树脂 (UL94V-0)
活动接触器: 磷青铜镀银或金
活动触点: 银合金 (编号W); 铜镀金 (编号G); 银合金镀金 (编号A)
固定触点: 银镀银 (编号W); 铜或黄铜镀金 (编号G); 或银镀金 (编号A)
端子: 铜或黄铜镀银; 或铜或黄铜镀金
框架: 不锈钢
支撑支架: 黄铜镀锡

环境数据

工作温度范围: -30°C到+85°C (22°F到+185°F)
湿度: 96小时内40°C (104°F)时, 湿度90~95%
振动: 用1.5mm峰-峰振幅遍历10~55Hz频率范围、并在1分钟内返回; 3个直角方向2小时
冲击: 50G (490m/s²) 加速度 (在6个直角方向上测试, 每个方向5次冲击)
密封: 防溅入型衬套选项B3、D3、D8、L3和L8, 在衬套内和外在O型圈, 符合IEC60529标准的IP67。

安装

安装扭矩: 大型衬套为3.0Nm (26.55 lb•in) 双螺母;
所有其他衬套为1.5Nm (13 lb•in)双螺母和0.7Nm (6 lb•in)单螺母

处理

焊接: 对于金的波峰焊 (电脑版): 请参阅附录中的概略图A。
对于金的手工焊接: 请参阅附录中的概略图A。
对于银的波峰焊 (电脑版): 请参阅附录中的概略图B。
对于银的手工焊接: 请参阅附录中的概略图B。
注: 焊接时操纵杆必须置于OFF (中央) 位置。
清洗: 这些装置未经密封处理。用酒精溶剂就地手工清洗。

标准和认证

易燃性标准: 符合UL94V-0规定的外壳
UL认证: UL文件号 E44145
所有型号的认证条件均为6A在125V AC、或3A在250V AC、或最大0.4VA在最高28V DC。
如需订购有UL标记的开关, 请在零件编号最后添加"/U"。
如需订购有cULus标记的开关, 请在零件编号最后添加"/CUL"。
CSA认证: CAS文件号 023535-0-000
所有型号的认证条件均为6A在125V AC、或3A在250V AC、或最大0.4VA在最高28V。
如需订购有CSA标记的开关, 请在零件编号最后添加"/C"。

主要特点

防旋转设计，非圆柱形搬动杆规格，与摇杆和衬套紧密相配；摇杆底部有两个扁平的侧面，恰好适配于衬套内部的辅助孔。

抗干扰设计可防止施加在操作部上向下力过度导致触点损坏。

高扭矩衬套结构可防止安装时摇杆转动或从框架上脱落。

高性能绝缘层增加了多极开关中电路之间的绝缘能力，并为触点提供了额外保护。


注塑苯二酸二烯丙酯树脂外壳符合UL易燃性标准的94V-0规定。

环氧树脂密封端子可防止焊接溶剂或其他污染物侵入。


卓越的外部绝缘层更增加绝缘电阻和绝缘强度。




联锁的操作模块、搬动杆、以及内部导向装置，可防止搬动杆偏斜运动引起的开关失效。

在基座与端子之上框架与外壳紧配在一起，这样可达到1,500V绝缘强度。



实际尺寸



| | | |
|---|-----------------|------|
|  | 衬套安装 | A48页 |
|  | 配有支架的 PC端子安装 | A60页 |
|  | 角PC端子安装 | A66页 |

A 摇头开关

翘板开关

按钮开关

发光按钮开关

可编程开关

钥匙锁开关

旋转开关

滑动开关

触觉开关

倾斜开关

触觉开关

指示灯

附件

附录

摇头开关
A

翘板开关

按钮开关

发光按钮开关

可编程开关

钥匙锁开关

旋转开关

滑动开关

触觉开关

倾斜开关

触觉开关

指示灯

附件

附录

M20

1

3

S

S1

电极

| | |
|---|----------------------|
| 1 | SPST SPDT |
| 2 | DPST DPDT SP3T |
| 3 | 3PDT |
| 4 | 4PDT DP3T |

小型摇头开关

| | |
|------------|------------------------|
| S | .413" (10.5mm) 搬动杆 |
| S2 | .200" (5.08mm) 搬动杆 |
| S3 | .256" (6.5mm) 搬动杆 |
| E | .450" (11.4mm) 扁平 |
| E2 | .256" (6.5mm) 扁平 |
| *E4 | .840" (21.3mm) 扁平 |
| Q | .550" (14.0mm) 圆锥形 |
| *Q2 | .640" (16.26mm) 圆锥形 |
| *Q4 | .840" (21.3mm) 圆锥形 |
| *C | .571" (14.5mm) 彩色圆锥形 |
| *D | .840" (21.3mm) 彩色盖帽圆锥形 |

对于摇杆C和D，在零件编号最后指定盖帽颜色。

* 仅适用于单极和双极。

小型衬套

| | |
|-----------|---|
| S1 | .350" (8.9mm) 螺纹型有键槽 |
| S4 | 6mm .350" (8.9mm) 螺纹型有键槽 |
| S2 | .350" (8.9mm) 平滑型有键槽 |
| A1 | .280" (7.1mm) 螺纹型有键槽 |
| A2 | .280" (7.1mm) 平滑型有键槽 |
| D1 | .350" (8.9mm) 螺纹D形衬套 |
| D4 | 6mm .350" (8.9mm) 螺纹D形衬套 |
| D3 | .350" (8.9mm) 防溅入螺纹D形衬套 (仅与S、S2和S3组合) |
| D8 | 6mm .350" (8.9mm) 防溅入螺纹D形衬套 (仅与S、S2和S3组合) |

电路

| | | | |
|------------|------|------|------|
| *1 | ON | NONE | OFF |
| 2 | ON | NONE | ON |
| 3 | ON | OFF | ON |
| 5 | ON | NONE | (ON) |
| 8 | (ON) | OFF | (ON) |
| 9 | ON | OFF | (ON) |
| **4 | ON | ON | ON |
| **6 | (ON) | ON | (ON) |
| **7 | ON | ON | (ON) |

() = 瞬间式

* 只有单极和双极才有ON-NONE-OFF电路。

** 3-ON电路

大型摇头开关

| | |
|-----------|----------------------|
| B | .453" (11.5mm) 大型搬动杆 |
| B2 | .689" (17.5mm) 大型搬动杆 |
| R | .610" (15.5mm) 大型扁平 |

大型衬套

| | |
|-----------|---------------------------|
| B1 | 大型 .472" (12mm) 螺纹型有键槽 |
| B3 | 大型 .472" (12mm) 防溅入螺纹D形衬套 |

锁定杆

| | |
|----------|----------------------|
| L | 直径 .201" (5.1mm) 锁定杆 |
|----------|----------------------|

锁定杆用衬套

| | |
|-----------|------------------------------------|
| L1 | .291" (7.4mm) 螺纹型有键槽用于搬动杆锁定 |
| L4 | 6mm .291" (7.4mm) 螺纹型有键槽用于搬动杆锁定 |
| L2 | 平滑键槽用于搬动杆锁定 |
| L3 | .295" (7.5mm) 防溅入螺纹D形衬套用于搬动杆锁定 |
| L8 | 6mm .295" (7.5mm) 防溅入螺纹D形衬套用于搬动杆锁定 |

注明



除特别注明外，开关均无UL、cULus和CSA标志。特殊型号和额定值在通用规格页上注明。

订购举例

| 触点材质和额定参数 | |
|-----------|---|
| W | 银；额定值为6A在125V AC和3A在250V AC |
| G | 金；额定值为最大0.4VA 在最高28V AC/DC |
| A | 银镀金；额定值为6A在125V AC和最大0.4VA 在最高28V AC/DC |

| 端子 | |
|-----------|-----------------------|
| 01 | 焊片焊接* |
| 02 | 快速连接 |
| 03 | .250" (6.35mm) 直型PC端子 |
| 05 | .425" (10.8mm) 绕线 |
| 06 | .750" (19.05mm) 绕线 |
| 07 | .964" (24.5mm) 绕线 |
| 08 | 1.062" (27.0mm) 绕线 |

| 可供选购的盖帽 | |
|------------|--------------|
| 小型搬动杆摇头开关用 | |
| B | S型搬动摇杆用 |
| C | S型搬动摇杆用圆锥形盖帽 |
| 大型搬动杆摇头开关用 | |
| R | B型搬动摇杆用 |
| V | B2型搬动摇杆用 |


| 锁定杆的盖帽 | |
|----------|---------|
| 无编号 | 镀镍随开关提供 |
| A | 黑色 |
| C | 红色 |
| G | 蓝色 |

| 盖帽颜色 | |
|----------|---------------|
| A | 黑 |
| B | 白 |
| C | 红 |
| E | 黄 |
| F | 绿 |
| G | 蓝 |
| H | 灰 (K1和K2型手柄用) |

* 线束和电缆组件仅在美洲提供

典型订购举例

M2013SS1W01



A 摇头开关
翘板开关
按钮开关
发光按钮开关
可编程开关
钥匙锁开关
旋转开关
滑动开关
触觉开关
触觉开关
倾斜开关
触觉开关
指示灯
附件
附录

电极和电路


| 电极 | 型号 | 摇杆位置 () = 瞬间式 | | | 连接的端子 | | | 投掷及其示意图 |
|----|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------|------|----------------------|----------|
| | | 下 键槽 | 中 | 上 | 下 键槽 | 中 | 上 | |
| SP | M2011 | ON | NONE | OFF | 2-3 | OPEN | OPEN | SPST |
| SP | M2012 M2013 M2015 M2018 M2019 | ON ON ON (ON) ON | NONE OFF NONE OFF OFF | ON ON (ON) (ON) (ON) | 2-3 | OPEN | 2-1 | SPDT |
| DP | M2021 | ON | NONE | OFF | 2-3 5-6 | OPEN | OPEN | DPST |
| DP | M2022 M2023 M2025 M2028 M2029 | ON ON ON (ON) ON | NONE OFF NONE OFF OFF | ON ON (ON) (ON) (ON) | 2-3 5-6 | OPEN | 2-1 5-4 | DPDT |
| 3P | M2032 M2033 M2035 M2038 M2039 | ON ON ON (ON) ON | NONE OFF NONE OFF OFF | ON ON (ON) (ON) (ON) | 2-3 5-6 8-9 | OPEN | 2-1 5-4 8-7 | 3PDT |
| 4P | M2042 M2043 M2045 M2048 M2049 | ON ON ON (ON) ON | NONE OFF NONE OFF OFF | ON ON (ON) (ON) (ON) | 2-3 5-6 8-9 11-12 | OPEN | 2-1 5-4 8-7 11-10 | 4PDT |

3掷(3-On)

连接的端子和示意图


| 电极 | 型号 | 下 | 中 | 上 | 下 | 中 | 上 |
|----|-------------------------|------------------|----------------|--------------------|---|---|---|
| SP | M2024 M2026 M2027 | ON (ON) ON | ON ON ON | ON (ON) (ON) | | | |
| DP | M2044 M2046 M2047 | ON (ON) ON | ON ON ON | ON (ON) (ON) | | | |

SP3T型使用双极基座。



在现场安装时必须进行外部连接。

DP3T型使用4极基座。



在现场安装时必须进行外部连接。

小型摇头开关

A 摇头开关

翘板开关

按钮开关

发光按钮开关

可编程开关

钥匙锁开关

旋转开关

滑动开关

触觉开关

倾斜开关

触觉开关

指示灯

附件

附录




S .413" (10.5mm)
搬动杆

S2 .200" (5.08mm)
搬动杆

S3 .256" (6.5mm)
搬动杆

重要:

根据所选衬套选定摇杆长度。
所有插图均以.350"长度衬套
为例。当使用.280"长度衬套
时, 摇杆长度增加.070"。



标准材质和涂覆: 黄铜镀铬抛光
如欲采用其他可选涂覆, 请与厂家联系。





E .450" (11.4mm)
扁平

E2 .256" (6.5mm)
扁平

E4 .840" (21.3mm)
扁平

C .571" (14.5mm)
彩色圆锥形
随同AT445型盖帽一起提供

材质: 聚碳酸酯



仅适用于单板和双板

仅适用于单板和双板





Q .550" (14.0mm)
圆锥形

Q2 .640" (16.26mm)
圆锥形

Q4 .840" (21.3mm)
圆锥形

D .840" (21.3mm)
彩色盖帽圆锥形
随同AT460型盖帽一起提供

材质: 聚乙烯



仅适用于单板和双板

仅适用于单板和双板

仅适用于单板和双板

可供选择的
盖帽颜色:

A 黑

B 白

C 红

E 黄


F 绿

G 蓝


H 灰
(仅适用于K1和K2型)

小型衬套


S1 1/4-40 .350" (8.9mm)
螺纹型有键槽



S4 6mm/.350" (8.9mm)
螺纹型有键槽




S2 .350" (8.9mm)
平滑型有键槽




带标准配件最大面板厚度: .102" (2.6mm)

带标准配件最大面板厚度: .102" (2.6mm)

A1 1/4-40 .280" (7.1mm)
螺纹型有键槽




A2 .280" (7.1mm)
平滑型有键槽




当使用该衬套时, 摇杆长度增加.070"。
带标准配件最大面板厚度: .031" (0.8mm)

当使用该衬套时, 摇杆长度增加.070"。


D1 1/4-40 .350" (8.9mm)
螺纹D形衬套



D4 6mm/.350" (8.9mm)
螺纹D形衬套



D3 1/4-40 .350" (8.9mm)
防溅入螺纹D形衬套




带标准配件最大面板厚度: .102" (2.6mm)

带标准配件最大面板厚度: .102" (2.6mm)

D3仅与S、S2和S3摇杆组合。
用标准配件时的
最大面板厚度: .193" (4.9mm)

D8 6mm/.350" (8.9mm)
防溅入螺纹D形衬套




D8仅与S、S2和S3摇杆组合。
用标准配件时的
最大面板厚度: .193" (4.9mm)


用于小型衬套的标准配件

| | 衬套编号 | S1/S4 | A1 | D1/D4 | D3/D8 | L1/L4 | L3/L8 |
|--------|------|-------|----|-------|-------|-------|-------|
| 配件及其数量 | 六角螺母 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| | 锁环 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 锁紧垫圈 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | ○型圈 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |


用于S1、S2、A1、
A2、或S4型有键槽
衬套和L1或L4型衬套



用于S1、A1、或
S4型有锁环衬套
和L1或L4型衬套




用于D1、D4、D3、
或D8型有D型扁平
的衬套和L3或L8型
衬套




大型摇头开关

摇杆和衬套的组合：这些摇杆与12mm衬套B1型和B3型组合。


B .453" (11.5mm)
大型搬动杆



B2 .689" (17.5mm)
大型搬动杆



R .610" (15.5mm)
大型扁平





标准材质和涂覆：黄铜镀铬抛光



可选的涂覆：关于亚光铬或黑色，请与厂家联系。

大型衬套

B1 大型 .472" (12.0mm)
螺纹型有键槽



B3 大型 .472" (12.0mm)
防溅入螺纹D形衬套



带标准配件最大面板厚度：216" (5.5mm)

带标准配件最大面板厚度：256" (6.5mm)


B1型的标准配件：

1个六角螺母AT503M, 1个锁环AT506M, 1个锁紧垫圈AT508, 以及1个备用六角螺母AT527M

B3型的标准配件：


1个六角螺母AT503M 和1个O型圈AT401P

面板裁切




用于B1型有键槽衬套

用于B1型有锁环衬套




用于B3型的D型扁平衬套




A 摇头开关
翘板开关
按钮开关
发光按钮开关
可编程开关
钥匙锁开关
旋转开关
滑动开关
触觉开关
倾斜开关
触觉开关
指示灯
附件
附录

锁定杆和衬套


LL1 1/4-40 .291" (7.4mm)
螺纹型有键槽



LL4 6mm/.291" (7.4mm)
螺纹型有键槽




LL2 平滑型有键槽




带标准配件最大面板厚度: .047" (1.2mm)

L1和L4的标准配件: 2个六角螺母AT513H或AT513M, 1个锁环AT507H或AT507M, 和1个锁紧垫圈AT509

LL3 1/4-40 .295" (7.5mm)
防溅入螺纹D形衬套



LL8 6mm/.295" (7.5mm)
防溅入螺纹D形衬套



带标准配件最大面板厚度: .047" (1.2mm)

L3和L8的标准配件: 1个六角螺母AT513H或AT513M, 和1个O型圈AT516

摇杆材质和涂覆: 黄铜镀铬

on-none-on



2点位置锁定

on-none-(on)




1点位置锁定

on-off-(on)
on-on-(on)




2点位置锁定

on-off-on
on-on-on



3点位置锁定


(on)-off-(on)
(on)-on-(on)



1点位置锁定

无编号

随同AT427型盖帽一起
供应
盖帽材质:
黄铜镀镍



摇杆

可选的经阳极氧化处理铝质盖帽用的颜色编号

A 黑

C 红

G 蓝

触点材质和额定参数

W

银镀银

大功率

6A在125V AC和3A在250V AC

G

铜镀金或黄铜

微小功率

6A在125V AC和3A在250V AC

注：有关运行范围的完整说明请见附录。

A

银镀金

大功率或微小功率


6A在125V AC
或最大0.4V A在最高28V AC/DC

注：这个双额定值选项适用于具有相同相应的两个或两个以上的相同开关用于微小电流电路和功率电路的情况下。有关双额定值和运行范围的完整说明请见附录。

端子


01

焊片焊接





02

.062" (1.57mm) 宽快速连接




03


.250" (6.35mm) 直型PC端子




单板



双极



3极




4极

05

.425" (10.8mm) 绕线或扩展型PC端子

07

.964" (24.5mm) 绕线或扩展型PC端子



尺寸A = 端子长度，如在端子编号的右侧所示。

06

.750" (19.05mm) 绕线或扩展型PC端子

08

1.062" (27.0mm) 绕线或扩展型PC端子


如果使用扩展型PC端子，那么请参阅上面的覆盖区。

可供选购的盖帽和盖帽颜色

B

AT415操纵杆盖帽用于S型搬动摇杆


材质：
聚乙烯



C

AT444圆锥形盖帽用于S型搬动摇杆


材质：
聚乙烯



R

AT434操纵杆盖帽用于B型摇杆


材质：
聚氯乙烯



V

AT406操纵杆盖帽用于B2型摇杆

材质：
聚氯乙烯



可供盖帽颜色：




- A** 黑
- B** 白
- C** 红
- E** 黄
- F** 绿
- G** 蓝

A 摇头开关
翘板开关
按钮开关
发光按钮开关
可编程开关
钥匙锁开关
旋转开关
滑动开关
触觉开关
倾斜开关
指示灯
附件
附录

典型开关尺寸

焊片

单极






M2012SS1W01

M2011型没有端子1。

焊片

双极






M2022SS1W01

M2021型没有端子1和4。

焊片




3极



M2032SS1W01

焊片


4极




M2042SS1W01

小型和大型衬套用的标准配件


AT513H用于英制
AT513M用于公制
六角螺母
黄铜/镍




AT507H用于英制
AT507M用于公制
锁环
钢镀锌/铬




AT509
锁紧垫圈
锌/钢镀铬 (不随防溅入型开关提供)




AT516
O型圈用于防溅入型
丁腈橡胶




AT503M
正面六角螺母
黄铜/铬




AT506M
锁环
钢镀锌/铬




AT508
锁紧垫圈
钢镀锌/铬 (不随防溅入型开关提供)



AT527M
六角螺母
钢镀镍




AT401P
O型圈用于防溅入型
天然橡胶




可选的防溅入保护罩

有各种各样的螺母和ON-OFF面板可供选购；尺寸示于附件与配件一章中。


AAT428 (M-公制 H-英制)
.445" (11.3mm)
保护罩用于S型摇杆
硅橡胶




AT402
.760" (19.3mm)
保护罩用于B2型摇杆
硅橡胶




AT402S
.567" (14.4mm)
保护罩用于B型摇杆
硅橡胶



AT401A/H/S
.461" (11.7mm)
保护罩、螺母和O型圈用于B2型摇杆
详情请参阅附件部分



AT4181 **←NEW**
.732" (18.6mm)
保护罩、螺母和O型圈用于B2型摇杆
详情请参阅附件部分



摇头开关
A

翘板开关

按钮开关

发光按钮开关

可编程开关

钥匙锁开关

旋转开关

滑动开关

触觉开关


倾斜开关

触觉开关


指示灯

附件


附录



标准摇杆和衬套的组合：SS2 & S2A2

重要：
 除特别注明外，开关均无UL、cULus和CSA标志。特殊型号和额定值在通用规格页上注明。

订购举例



| 触点材质和额定参数 | |
|-----------|---|
| W | 银：额定值为6A在125V AC和3A在250V AC |
| G | 金：额定值为最大0.4VA 在最高28V AC/DC |
| A | 银镀金：额定值为6A在125V AC和最大0.4VA 在最高28V AC/DC |


| 端子 配有支架 | |
|------------|--|
| 13 | .250" (6.35mm) 直型PC端子 配有.465" (11.8mm)支架 |
| 15 | .425" (10.8mm) 直型PC端子 配有.630" (16.0mm)支架 |
| 17 | .964" (24.5mm) 直型PC端子 配有1.150" (29.2mm)支架 |
| 配有加固支架 | |
| 23 | .250" (6.35mm) 直型PC端子 配有.465" (11.8mm)支架 |
| 25 | .425" (10.8mm) 直型PC端子 配有.630" (16.0mm)支架 |
| 26 | .750" (19.05mm) 直型PC端子 配有.953" (24.2mm)支架 |

| 选购的盖帽 | |
|-------|-----------------|
| B | 用于S型搬动杆摇头开关 |
| C | S型搬动杆摇头开关的圆锥形盖帽 |

| 锁定杆的盖帽 | |
|--------|---------|
| 无编号 | 镀镍随开关提供 |
| A | 黑 |
| C | 红 |
| G | 蓝 |

| 盖帽颜色 | |
|------|---|
| A | 黑 |
| B | 白 |
| C | 红 |
| E | 黄 |
| F | 绿 |
| G | 蓝 |

典型订购举例
M2022SS2G13-BC



- A 摇头开关
- 翘板开关
- 按钮开关
- 发光按钮开关
- 可编程开关
- 钥匙锁开关
- 旋转开关
- 滑动开关
- 触觉开关
- 倾斜开关
- 触觉开关
- 指示灯
- 附件
- 附录

摇头开关 A

翘板开关

按钮开关

发光按钮开关

可编程开关

钥匙锁开关

旋转开关

滑动开关

触觉开关

倾斜开关

触觉开关

指示灯

附件

附录

电极和电路

| 电极 | 型号 | 摇杆位置 () = 瞬间式 | | | 连接的端子 | | | 投掷及其示意图 |
|----|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------|------|---------|-------------------|
| | | 下 | 中 | 上 | 下 | 中 | 上 | |
| | | | | | | | | 注：端子编号并未实际印制在开关上。 |
| SP | M2012 M2013 M2015 M2018 M2019 | ON ON ON (ON) ON | NONE OFF NONE OFF OFF | ON ON (ON) (ON) (ON) | 2-3 | OPEN | 2-1 | SPDT |
| DP | M2022 M2023 M2025 M2028 M2029 | ON ON ON (ON) ON | NONE OFF NONE OFF OFF | ON ON (ON) (ON) (ON) | 2-3 5-6 | OPEN | 2-1 5-4 | DPDT |

对于3掷 (3-on)

| 电极 | 型号 | 连接的端子及其示意图 | | | 外部连接 |
|----|-------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|---|
| | | 下 | 中 | 上 | |
| SP | M2024 M2026 M2027 | ON (ON) ON | ON ON ON | ON (ON) (ON) | SP3T型使用双极基座。 在现场安装时必须进行外部连接。 |
| | | 2-3 5-6 | 2-3 5-4 | 2-1 5-4 | |

小型摇头开关


重要：

根据所选衬套选定摇杆长度。所有插图均以.350"(8.9mm)长度衬套为例。当使用.280"(7.1mm)长度衬套时，摇杆长度增加.070"(1.78mm)。


标准材质和涂覆：

黄铜镀铬抛光
关于其他可选的涂覆，请与厂家联系。


S .413" (10.5mm) 搬动杆




S2 .200" (5.08mm) 搬动杆




S3 .256" (6.5mm) 搬动杆




E .450" (11.4mm) 扁平




E2 .256" (6.5mm) 扁平




E4 .840" (21.3mm) 扁平




Q .550" (14.0mm) 圆锥形



Q2 .640" (16.26mm) 圆锥形





Q4 .840" (21.3mm) 圆锥形





小型衬套

A2 .280" (7.1mm)
平滑型有键槽





S2 .350" (8.9mm)
平滑型有键槽





当使用该衬套时，摇杆长度增加.070" (1.78mm)。

A1 .280" (7.1mm)
螺纹型有键槽



S1 .350" (8.9mm)
螺纹型有键槽




当使用该衬套时，摇杆长度增加.070" (1.78mm)。
带标准配件面板厚度最大：.031" (0.8mm)


带标准配件最大面板厚度：.102" (2.6mm)

面板裁切

用于A2, S2, A1, 或S1型的有键槽衬套



用于A1或S1型有锁环衬套




标准配件：

- 2个六角螺母 (AT513H)
- 1个锁紧垫圈 (AT509)
- 1个锁环 (AT507H)

关于尺寸，请参阅附件和配件一章。

锁定杆和衬套

LL2 平滑有键槽



on-none-on



2点位置锁定

on-none-(on)



1点位置锁定


锁定机构

on-off-(on)
on-on-(on)




2点位置锁定

on-off-on
on-on-on



3点位置锁定

(on)-off-(on)
(on)-on-(on)



1点位置锁定

无编号

用于锁定杆的盖帽
随同AT427型盖帽一起提供材质和涂覆：

黄铜镀镍



摇杆材质和涂覆：
黄铜镀铬

颜色编号用于
可选的经阳极氧化处理铝盖帽

A 黑

C 红

G 蓝



A 摇头开关
翘板开关
按钮开关
发光按钮开关
可编程开关
钥匙锁开关
旋转开关
滑动开关
视觉开关
倾斜开关
触觉开关
指示灯
附件
附录

摇头开关 A

翘板开关

按钮开关

发光按钮开关

可编程开关

钥匙锁开关

旋转开关

滑动开关

触觉开关

倾斜开关

触觉开关

指示灯

附件

附录

触点材质和额定参数

| | | | |
|----------|--------|------|-----------------------|
| W | 银镀银 | 大功率 | 6A在125V AC在3A在250V AC |
| G | 黄铜或铜镀金 | 微小功率 | 最大0.4VA 在最高28V AC/DC |

注：有关有关运行范围的完整说明请见附录。

| | | | |
|----------|-----|--------------|------------------------------------|
| A | 银镀金 | 大功率 或微小功率 | 6A在125V AC 或最大0.4VA在最高28V AC/DC |
|----------|-----|--------------|------------------------------------|

注：这个双额定值选项适用于具有相同应用的两个或两个以上的相同开关用于微小电流电路和功率电路的情况下。有关双额定值和运行范围的完整说明请见附录。

端子

直型PC端子安装有支架

直型PC端子安装有加固支架


| 13 | 15 | 17 | 23 | 25 | 26 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| .250" (6.35mm) 端子带 | .425" (10.8mm) 端子带 | .964" (24.5mm) 端子带 | .250" (6.35mm) 端子带 | .425" (10.8mm) 端子带 | .750" (19.05mm) 端子带 |
| .465" (11.8mm) 支架 | .630" (16.0mm) 支架 | 1.150" (29.2mm) 支架 | .465" (11.8mm) 支架 | .630" (16.0mm) 支架 | .953" (24.2mm) 支架 |

印刷电路板覆盖区在以下典型开关尺寸页上。

可供选购的盖帽和盖帽颜色


B AT415
用于S型搬动杆摇头开关

材质：
聚乙烯



C AT444
用于S型搬动杆摇头开关的
圆锥形盖帽

材质：
聚乙烯






可供选择的
盖帽颜色：



A 黑 **B** 白 **C** 红 **E** 黄 **F** 绿 **G** 蓝

典型开关尺寸

直型PC端子·支架






M2012S2A2G13





| 端子编号: | 端子长度: | 支架长度: |
|-------|----------------|-----------------|
| 13 | .250" (6.35mm) | .465" (11.8mm) |
| 15 | .425" (10.8mm) | .630" (16.0mm) |
| 17 | .964" (24.5mm) | 1.150" (29.2mm) |

直型PC端子·加固支架



M2012S2A2G23



| 端子编号: | 端子长度: | 支架长度: |
|-------|-----------------|----------------|
| 23 | .250" (6.35mm) | .465" (11.8mm) |
| 25 | .425" (10.8mm) | .630" (16.0mm) |
| 26 | .750" (19.05mm) | .953" (24.2mm) |

- A 插头开关
- 翘板开关
- 按钮开关
- 发光按钮开关
- 可编程开关
- 钥匙锁开关
- 旋转开关
- 滑动开关
- 触觉开关
- 倾斜开关
- 触觉开关
- 指示灯
- 附件
- 附录

摇头开关
A

翘板开关

按钮开关

发光按钮开关

可编程开关

钥匙锁开关

旋转开关

滑动开关

触觉开关

倾斜开关

触觉开关

指示灯

附件

附录

M20

1

2

S2

A2

电极

| | |
|----|--------------|
| 1 | SPDT |
| 2 | DPDT SP3T |
| 3 | 3PDT |
| *4 | 4PDT DP3T |

*4极仅适用于垂直型

小型摇头开关

| | |
|----|--------------------|
| S | .413" (10.5mm) 搬动杆 |
| S2 | .200" (5.08mm) 搬动杆 |
| S3 | .256" (6.5mm) 搬动杆 |
| E | .450" (11.4mm) 扁平 |
| E2 | .256" (6.5mm) 扁平 |

以上所列的摇头开关的尺寸是指与.350" (8.9mm) 的衬套一起使用的开关尺寸; 当和.280" (7.1mm) 衬套联合使用时, 摇杆长度要增加.070" (1.78mm)。

小型衬套

| | |
|----|----------------------|
| A2 | .280" (7.1mm) 平滑型有键槽 |
| S2 | .350" (8.9mm) 平滑型有键槽 |
| A1 | .280" (7.1mm) 螺纹型有键槽 |
| S1 | .350" (8.9mm) 螺纹型有键槽 |

电路

| | | | |
|----|------|------|------|
| 2 | ON | NONE | ON |
| 3 | ON | OFF | ON |
| 5 | ON | NONE | (ON) |
| 8 | (ON) | OFF | (ON) |
| 9 | ON | OFF | (ON) |
| *4 | ON | ON | ON |
| *6 | (ON) | ON | (ON) |
| *7 | ON | ON | (ON) |

() = 瞬间式

* 只有双极和四极才有3-ON电路。

锁定杆

| | |
|---|---------------------|
| L | 直径.201" (5.1mm) 锁定杆 |
|---|---------------------|

锁定杆用衬套

| | |
|----|---------------|
| L2 | 操控杆锁定用的平滑型有键槽 |
|----|---------------|

标准摇杆, 衬套和端子的组合:


S2A2G30, S2A2G40, SS2G30, SS2G40,
LL2G30, & LL2G40.

重要:




除特别注明外, 开关均无UL、cULus和CSA标志。特殊型号和额定值在通用规格页上注明。

订购举例



典型订购举例

M2012S2A2G40



A 摇头开关

翘板开关

按钮开关

发光按钮开关

可编程开关

钥匙锁开关

旋转开关

滑动开关

触觉开关

倾斜开关

触觉开关

指示灯

附件

附录

摇头开关

翘板开关

按钮开关

发光按钮开关

可编程开关

钥匙锁开关

旋转开关

滑动开关

触觉开关

倾斜开关











触觉开关

指示灯

附件

附录







电极和电路

| 电极 | 型号 | 摇杆位置 () = 瞬间式 | | | 连接的端子 | | | 投掷及其示意图 |
|----|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | | 下  | 中  | 上  | 下  | 中  | 上  | |
| SP | * M2012 * M2013 * M2015 * M2018 M2019 | ON ON ON (ON) ON | NONE OFF NONE OFF OFF | ON ON (ON) (ON) (ON) | 2-3 | OPEN | 2-1 | SPDT  |
| DP | * M2022 * M2023 * M2025 * M2028 M2029 | ON ON ON (ON) ON | NONE OFF NONE OFF OFF | ON ON (ON) (ON) (ON) | 2-3 5-6 | OPEN | 2-1 5-4 | DPDT  |
| 3P | M2032 M2033 M2035 M2038 M2039 | ON ON ON (ON) ON | NONE OFF NONE OFF OFF | ON ON (ON) (ON) (ON) | 2-3 5-6 8-9 | OPEN | 2-1 5-4 8-7 | 3PDT  |
| 4P | M2042 M2043 M2045 M2048 M2049 | ON ON ON (ON) ON | NONE OFF NONE OFF OFF | ON ON (ON) (ON) (ON) | 2-3 5-6 8-9 11-12 | OPEN | 2-1 5-4 8-7 11-10 | 4PDT  |


注：端子编号并未实际印制在开关上。
* 对于垂直安装SP和DP，根据需求可供反作用电路。

对于3掷(3-On)


连接的端子及其示意图

| 电极 | 型号 | 下 | 中 | 上 | 下 | 中 | 上 |
|----|-------------------------|------------------|----------------|--------------------|---|--|---|
| SP | M2024 M2026 M2027 | ON (ON) ON | ON ON ON | ON (ON) (ON) |  |  |  |
| DP | M2044 M2046 M2047 | ON (ON) ON | ON ON ON | ON (ON) (ON) |  |  |  |

SP3T型使用双极基座。



DP3T型使用4极基座。



在现场安装时必须进行外部连接。


在现场安装时必须进行外部连接。

小型摇头开关


重要:

根据所选衬套选定摇杆长度。
所有插图均以.350"(8.9mm)长度衬套为例。
当使用.280"(7.1mm)长度衬套时，
摇杆长度增加.070"(1.78mm)。


S .413" (10.5mm)
搬动杆




S2 .200" (5.08mm)
搬动杆




S3 .256" (6.5mm)
搬动杆



E .450" (11.4mm)
扁平





E2 .256" (6.5mm)
扁平





标准材质和涂覆: 黄铜镀铬抛光
关于其他可选的涂覆, 请与厂家联系。

小型衬套

A2 .280" (7.1mm)
平滑有键槽





S2 .350" (8.9mm)
平滑有键槽





当使用该衬套时, 摇杆长度增加.070"(1.78mm)。

A1 .280" (7.1mm)
螺纹型有键槽



S1 .350" (8.9mm)
螺纹型有键槽




当使用该衬套时, 摇杆长度增加.070"(1.78mm)。
带标准配件面板厚度最大: .031" (0.8mm)


带标准配件最大面板厚度: .102" (2.6mm)

面板裁切

用于A2,S2,A1,或
S1型的有键槽的
衬套



用于A1或S1型的
有锁环的衬套



标准配件:



- 2个六角螺母(AT513H)
- 1个锁紧垫圈(AT509)
- 1个锁环(AT507H)

关于尺寸, 请参阅附件与配件的一章。

A 摇头开关
翘板开关
按钮开关
发光按钮开关
可编程开关
钥匙锁开关
旋转开关
滑动开关
触觉开关
倾斜开关
触觉开关
指示灯
附件
附录

锁定杆和衬套

LL2 平滑型有键槽



on-none-on



2点位置锁定

on-none-(on)



1点位置锁定


锁定机构

on-off-(on)
on-on-(on)




2点位置锁定

on-off-on
on-on-on




3点位置锁定

(on)-off-(on)
(on)-on-(on)



1点位置锁定

无编号



用于锁定杆的盖帽
与盖帽AT427一起提供
材质和涂覆:

黄铜镀镍

摇杆材质和涂覆:

黄铜镀铬

可选的经阳极氧化处理
铝质盖帽用的颜色编号

A 黑

C 红

G 蓝

触点材质和额定参数

W

银镀银

大功率

6A在125V AC和3A在250V AC

G

黄铜或铜镀金

微小功率

最大0.4VA 在最高28V AC/DC

注: 有关运行范围的完整说明请见附录。

A

银镀金

大功率或微小功率



6A在125V AC
或最大0.4VA在最高28V AC/DC

注: 这个双额定值选项适用于具有相同应用的中两个或两个以上的开关同时用于微小电流电路和功率电路的情况。
有关双额定值和运行范围的完整说明请见附录。


端子

30


.150" (3.81mm)
直角PC端子(1-3极)



单极





双极



3极

32



直角印刷电路板
带反作用电路
(仅1极和0.4VA额定值)




端子尺寸示于后面典型开关尺寸页中。

端子(续)


40 .150" (3.81mm)
垂直型PC端子(1~4极)




单板



双极





3极




4极


45 .100" (2.54mm)
垂直型PC端子(1~4极)




单板



双极



3极




4极

端子尺寸如后面典型开关尺寸页所示。

选购的盖帽和盖帽颜色


B AT415
用于S型搬动摇杆

材质:
聚乙烯



C AT444
用于S型搬动摇杆的圆锥形盖帽

材质:
聚乙烯





可供颜色



- | | |
|------------|------------|
| A 黑 | E 黄 |
| B 白 | F 绿 |
| C 红 | G 蓝 |

标准配件


AT513H用于英制
AT513M用于公制
六角螺母 (每个开关2个)
黄铜/镍



AT507H用于英制
AT507M用于公制
锁环 (每个开关1个)
钢镀锌/铬



AT509
锁紧垫圈
(除防溅入型开关以外, 每个开关
配有1个)
钢镀锌/铬






A 摇头开关
翘板开关
按钮开关
发光按钮开关
可编程开关
钥匙锁开关
旋转开关
滑动开关
触觉开关
倾斜开关
触觉开关
指示灯
附件
附录

典型开关尺寸

.150" (3.81mm) 直角PC端子





单极



M2012S2A2G30

.150" (3.81mm) 直角PC端子





双极



M2022S2A2G30

.150" (3.81mm) 直角PC端子




3极



M2032S2A2G30

直角PC端子

单极·反作用电路





M2012S2A2G32

典型开关尺寸

单极




.150" (3.81mm) 垂直型PC端子



M2012S2A2G40

双极



.150" (3.81mm) 垂直型PC端子



M2022S2A2G40

3极




.150" (3.81mm) 垂直型PC端子



M2032S2A2G40

4极

.150" (3.81mm) 垂直型PC端子



M2042S2A2G40

A 摇头开关

翘板开关

按钮开关

发光按钮开关

可编程开关

钥匙锁开关

旋转开关

滑动开关

触变开关

倾斜开关

触变开关

指示灯





附件

附录

典型开关尺寸

.100" (2.54mm) 垂直型PC端子





单极



M2012S2A2G45

.100" (2.54mm) 垂直型PC端子




双极



M2022S2A2G45

.100" (2.54mm) 垂直型PC端子





3极



M2032S2A2G45

.100" (2.54mm) 垂直型PC端子

4极



M2042S2A2G45

SANPUM

为高端制造业提供一流的工业产品

SANPUM

深圳市三浦贸易有限公司

地址：深圳市南山区南海大道海王大厦A座19E

电话：86-755-23881000

传真：86-755-23881777

邮箱：info@sanpum.com



4008 824 824
WWW.SANPUM.COM